
Intercalació de paraules (1)

P98819_ca

Examen parcial d'Algorísmia, FME (2016-11-15)

Donades tres paraules s , t i u només amb lletres minúscules, digueu si u es pot obtenir intercalant s i t , sense modificar l'ordre relatiu ni entre les lletres de s , ni entre les de t .

Entrada

L'entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb s , t i u . Tant s com t tenen entre 1 i 1000 lletres minúscules. A més, u té tantes lletres de cada com hi ha a s i a t .

Sortida

Per a cada cas, escriviu "yes" o "no".

Exemple d'entrada

```
abcd xyz xabycdz
abcd xyz xabydcz
a b ba
z z zz
abba ba babbaa
ab ab baab
irr i irir
```

Exemple de sortida

```
yes
no
yes
yes
yes
no
yes
```

Informació del problema

Autor : Salvador Roura

Generació : 2024-05-03 10:08:35

© Jutge.org, 2006–2024.

<https://jutge.org>